# Aperçu comparatif des téléphones IP

| | FONtevo COMfortel 1400 IP | FONtevo COMfortel 2600 IP | FONtevo COMfortel 3600 IP | FONtevo COMfortel D-100 | FONtevo COMfortel D-200 | FONtevo COMfortel D-400 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Matériel** | | | | | | |
| Écran | 3,5" TFT 320 x 240 Px | 4,3" TFT 480 x 272 pixels | 5" TFT 800 x 480 pixels | 3" S/W 240 x 128 pixels | 3" S/W 240 x 128 pixels | 4,3" TFT 480 x 272 pixels |
| Écran éclairé | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
| Écran tactile | oui, resistif | oui, resistif | oui, apacitif | non | non | oui, capacitif |
| Touches contextuelles programmables | non | non | non | 4 | 4 | 4 |
| Touches de fonctions \| LED \| niveaux | 10 \| multi \| 2 | 15 \|multi \| 2 | 15 \|multi \| 2 | 6 \| multi \| 3 | 6 \| multi \| 3 | 20 \| multi \| déroulante |
| à affichage numérique | non | non | non | 6 | 6 | 20 |
| **Touches de fonctions fixes (en plus des touches de numérotation)** | | | | | | |
| Désactivation du microphone\| LED | oui \| oui | oui \| oui | oui \| oui | oui \| oui | oui \| oui | oui \| oui |
| Ampli/Mains libres \| LED | oui \| oui | oui \| oui | oui \| oui | oui \| oui | oui \| oui | oui \| oui |
| Réglage du volume | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
| Touche Hook \| LED | oui \| oui | oui \| oui | oui \| oui | non \| non | non \| non | non \| non |
| Carnet d'adresses | oui | oui | oui | Touche contextuelle programmable | Touche contextuelle programmable | Touche contextuelle programmable |
| Messages (appelant, message vocal) \| LED | oui \| oui | oui \| oui | oui \| oui | oui \| oui | oui \| oui | oui \| oui |
| Renumérotation | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
| Double appel \| Transfert | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
| Accueil | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
| Menu | oui | oui | oui | Touche contextuelle programmable | Touche contextuelle programmable | Touche contextuelle programmable |
| Touches de navigation | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
| Ok | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
| Annulation / Retour | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
| Micro-casque \| LED | Touche de fonctions \| oui | Touche de fonctions \| oui | Touche de fonctions \| oui | oui \| oui | oui \| oui | oui \| oui |
| DND (ne pas déranger) \| LED | Touche de fonctions \| oui | Touche de fonctions \| oui | Touche de fonctions \| oui | Touche de fonctions \| oui | Touche de fonctions \| oui | Touche de fonctions \| oui |
| Mise en garde/demandes | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
| Appelant-LED | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
| Angle d'inclinaison réglable | 3 niveaux | 3 niveaux | 3 niveaux | 45° et 30° | 45° et 30° | 45° et 30° |
| Montage mural | oui | non | non | optionnel | optionnel | optionnel |
| **Connexions** | | | | | | |
| Combiné filaire | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
| Commutateur Fast-Ethernet 2 ports (10/100 Mbits/s) | oui | oui | non | oui | non | non |
| Commutateur Gigabit-Ethernet 2 ports (10/100/1 000 Mbits/s) | non | non | oui | non | oui | oui |
| Extensions de touches \| nombre max. | non | oui \| 3 | oui \| 3 | non | oui \| 3 | oui \| 3 |
| Micro-casque \| DHSG (EHS) | oui\|non | oui \| DHSG via port EHS | oui \| DHSG via port EHS | oui \| DHSG via port EHS | oui \| DHSG via port EHS | oui \| DHSG via port EHS |
| Bluetooth | non | non | USB-BT-Dongle | non | non | non |
| Micro-casque Bluetooth | non | non | oui | non | non | non |
| Connecteur USB | non | non | oui | non | oui | oui |
| **Alimentation électrique** | | | | | | |
| PoE IEEE 802.3af | Classe 2 | Classe 2 | Classe 0 | Classe 1 | Classe 2 | Classe 0 |
| Alimentation séparée disponible | non | non | oui | non | non | non |
| **Fonctions système prises en charge** | | | | | | |
| Provisionnement | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
| BLF (panneau de lampes d'occupation) | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
| Fonction chef-secrétariat | oui | oui | oui | non | non | non |
| Interception d'appel | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
| Interception d'appel avec pré-contrôle | oui | oui | oui | non | oui (avec COMfortel D-XT20) | oui |
| Carnet d'adresses centralisé | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
| File d'attente centralisée | oui | oui | oui | non | non | non |
| Commutation de relais | oui | oui | oui | non | non | non |
| LDAP via SSL | non | non | non | oui | oui | oui |
| Renvoi d'appel MSN/DDI (CFU, CFNR, CFB) | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
| Renvoi d'appel abonné (CFU, CFNR, CFB) | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
| Commutation de configuration | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
| Connexion/déconnexion de groupes | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
| CCBS \| CCNR | oui \| oui | oui \| oui | oui \| oui | non \| non | non \| non | non \| non |
| Sonnerie distinctive | oui | oui | oui | non | non | non |
| Messages texte | oui | oui | oui | non | non | non |
| Configuration via interface web | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
| **Fonctionnalités CTI** | | | | | | |
| uaCSTA | oui (à partir de V2.6) | oui (à partir de V2.6) | oui (à partir de V2.6) | non | non | non |
| LAN TAPI | oui (via protocole Systel) | oui (via protocole Systel) | oui (via protocole Systel) | non | non | non |
| Action URLs | oui | oui | oui | non | non | non |
| **Fonctions CTI sans uaCSTA, Action URLs ou protocole Systel** | | | | | | |
| Appel | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
| Déconnexion | oui | oui | oui | oui | oui | oui |

FONtevo®

État : 01/2020