

Fiche technique

U_{P0}/S₀ Adapter



Convertisseur de U_{P0} bifilaire à S₀ 4 fils



- 1 port S₀ interne (connexion PMP, DSS-1) via connexion à 2 fils
- Installation extrêmement simple via fiches Western, installation fixe via des bornes à vis
- 2 raccords RJ-45 pour téléphones dédiés RNIS de la série COMfortel® et terminaux RNIS
- LED pour signalisation des états de marche
- Fonctionnement en tant qu'appareil de bureau ou mural

Vos avantages en détail

L'adaptateur U_{P0}/S₀ permet d'adapter les téléphones système RNIS de la série COMfortel et des terminaux RNIS standard au port U_{P0} d'une installation télépho-

nique. Ainsi, les « anciens » câbles bifilaires peuvent être très facilement utilisés, pour les connexions RNIS également.

do you speak
FONtevo®

Caractéristiques en un coup d'œil

FONCTIONS

- Adaptateur pour raccordement au port U_{P0} bifilaire, passage à interface S_0 4 fils
- 1 port S_0 interne avec 2 embases pour 2 téléphones système ou terminaux RNIS
- Alimentation via le port U_{P0}
- Installation par l'intermédiaire de connecteurs western, installation fixe possible par l'intermédiaire de bornes à vis
- LED pour la signalisation des états d'opération et de fonctionnement

DONNÉES TECHNIQUES

- Tension de fonctionnement: via le port U_{P0} interne du système téléphonique

- Raccordements: 1 x port U_{P0} pour connecter le IPBX, 2 x port S_0 Euro-ISDN (DSS-1), PTMP
- Portée port S_0 interne: env. 150 m
- Matériau du boîtier: plastique, gris
- Dimensions (D x H): Ø 95 mm x 33 mm
- Poids: env. 100 g
- Conformité: CE

LIVRAISON

- U_{P0}/S_0 câble de raccordement adaptateur
- U_{P0} RJ-45/RJ-11 (longueur 4 m environ)
- Matériel de montage (vis et chevilles)
- Notice d'utilisation

INFORMATIONS DE COMMANDE

Désignation : UP0/S0 Adapter

Numéro d'article : 90436

Code de EAN : 4019377904367