

Fiche technique

# Module COMmander® 8S0



Module d'extension à 8 ports  $S_0$  : 4 commutables int./ext. et 4 internes fixes pour le COMmander 6000



- 8 ports  $S_0$ , 4 ports  $S_0$  commutables externe/interne et 4 ports  $S_0$  internes
- Ports  $S_0$  internes pour la téléphonie dédiée et les terminaux RNIS

---

## Vos avantages en détail

Le Module COMmander 8 $S_0$  permet d'ajouter huit ports  $S_0$  au COMmander 6000. Quatre d'entre eux sont configurables séparément en tant que port  $S_0$  in-

terne ou externe. Les ports restants sont des ports  $S_0$  internes sur lesquels peuvent être exploités les téléphones systèmes RNIS de la série COMfortel et des terminaux RNIS normaux.

do you speak  
**FONtevo®**

# Caractéristiques en un coup d'œil

## POSSIBILITÉS RACCORDEMENT MODULES

- 8 ports S<sub>0</sub>, 4 commutables externe/interne et 4 ports S<sub>0</sub> internes
- Activation par bornes à vis escamotables

## PRODUITS COMPATIBLES

- 16670 / COMmander® 6000

## DONNÉES TECHNIQUES

- Ligne principale : jusqu'à 8 S<sub>0</sub> ports Euro-RNIS (DSS-1), pris en charge de PTMP ou PTP
- Ports internes : jusqu'à 8 S<sub>0</sub> connexions, Euro-RNIS (DSS-1), pris en charge de PTMP

## LIVRAISON

- Module COMmander 8S<sub>0</sub> ou 8S<sub>0</sub>-R
- 2 câbles de raccordement RNIS RJ-45/RJ-45

### INFORMATIONS DE COMMANDE

Désignation : [Module COMmander® 8S0](#)

Numéro d'article : [16427](#)

Code de EAN : [4019377164273](#)