

Fiche technique

Module COMmander[®] VMF



Système centralisé de messagerie vocale et fax à 8 canaux permettant de gérer jusqu'à 120 boîtes de messagerie vocale et 120 boîtes de fax pour le COMmander 6000



- 80 boîtes de messagerie vocale et 80 fax pour les abonnés et les groupes (teams), extensibles à 120
- 8 canaux de messagerie vocale et fax, extensible à 16
- Envoi de fax depuis le poste de travail via le réseau (Windows 7/8/10)
- Aucun frais de maintenance et de fonctionnement pour les fax
- Enregistrement de max. 120 heures de messages vocaux, y compris annonces, ou max. 3 500 pages de fax (pour une mémoire de 4 Go, comprise dans la livraison)

Vos avantages en détail

Avec le Module COMmander VMF, vous disposez, pour le COMmander 6000, d'une solution complète et centralisée pour la gestion de vos messageries vocales et fax, qui répond aux exigences les plus sévères et qui ne laisse rien à désirer.

En cas d'absence, transférez tout simplement votre poste secondaire vers votre boîte de messagerie vocale personnelle et accueillez vos correspondants par des messages personnalisés, en fonction des numéros de téléphone transmis. Les téléphones systèmes filaires COMfortel permettent d'utiliser les répondeurs auto-

matiques centralisés de manière commode, exactement comme vous avez l'habitude de le faire avec un répondeur téléphonique.

Avec cette solution de gestion centralisée des fax et de la messagerie vocale, l'envoi et la réception classiques de fax, avec leurs longs temps d'attente, les bourrages de papier, le toner qui est épuisé et les longs chemins à parcourir pour aller au fax, sont affaire du passé. Tous les envois et réceptions de fax s'effectuent directement au poste de travail. Si on le souhaite, les messages vocaux et par fax peuvent être envoyés automatiquement par e-mail.

do you speak
FONtevo[®]

Caractéristiques en un coup d'œil

POSSIBILITÉS RACCORDEMENT MODULES

- 2 interfaces Ethernet 10/100 Base-T (10/100 MBit/s) pour connexion système et réseau (LAN)
- Carte SDHC utilisable, jusqu'à 8 Go

MODULES FONCTIONS

- 8 canaux de messagerie vocale et de fax, extensible à 16 canaux (ne s'applique pas au COMmander Basic.2)
- 80 boîtes de messagerie vocale et 80 boîtes de fax pour abonnés et groupes, extensible à 120 boîtes de messagerie vocale et 120 boîtes de fax, avec COMmander 6000/6000R/6000RX, Business (19")
- 40 boîtes de messagerie vocale et 40 boîtes de fax pour abonnés et groupes, extensible à 80 boîtes de messagerie vocale et 80 boîtes de fax, avec COMmander Basic.2 (19")
- Envoi de fax par l'intermédiaire du réseau
- Enregistrement de max. 120 heures de messages vocaux, y compris annonces, ou environ 3 500 pages de fax (avec mémoire 4 Go)
- 10 annonces par boîte de messagerie vocale
- 999 messages par boîte de messagerie vocale et de fax
- Limitation du temps d'enregistrement par boîte de messagerie vocale et par communication
- Limitation de la mémoire par boîte de fax
- Messages personnalisés, en fonction du numéro d'appel transmis, de l'heure et du type d'appel
- Prise d'appel en fonction de l'heure (configuration de l'installation, p. ex. jour et nuit) et du type d'appel (anonyme, externe, interne, porte)
- Activation et désactivation des boîtes de messagerie vocale en fonction de l'heure
- Possibilité d'épuration automatique des messages vocaux et des fax

- Intégration système complète, prise en charge com-mode par menu, via téléphones système COMfortel filaires
- Archive séparée pour classer des messages déjà lus ou écoutés
- Fonction représentant
- Transfert de messages intelligent par e-mail, jusqu'à 10 destinataires par boîte de messagerie vocale et de fax
- Notification par RSS-Feed et appel (interne et externe)
- Transfert et copie de messages vocaux et de fax sur d'autres boîtes de messagerie vocale et de fax
- Utilisation des boîtes de messagerie localement et à distance, par assistance vocale
- Très larges possibilités d'administration et de commande via l'interface Web du système IPBX
- Carte SDHC utilisable, jusqu'à 8 Go, 4 Go inclus (qualité industrielle)

PRODUITS COMPATIBLES

- 16670 / COMmander® 6000

DONNÉES TECHNIQUES

- Raccordement : 2 ports Ethernet dont un pour la connexion à l'appareil de base
- Canaux messagerie vocale/fax : 8 min. | 16 max.
- Messageries vocales/fax : 80 min. respectivement | 120 max. respectivement

LIVRAISON

- Module COMmander VMF ou VMF-R
- Câble de brassage (longueur 30 cm environ)
- Carte SDHC 4 Go, qualité industrielle

INFORMATIONS DE COMMANDE

Désignation : Module COMmander® VMF

Numéro d'article : 16554

Code de EAN : 4019377165546